


Overzicht Kabelaansluiting met EasyControl A en G

	Aansluiting regelaarzijde		Aansluiting EasyControl
Kabel moet projectmatig gemaakt worden.	DIN-aansluiting		RJ10
HCS300	3	-----	1
	1	-----	2
	niet gebruikt	-----	3
	2	-----	4

Programmeerkabel gebruiken.	DB9 male via RI-connector en gender-changer 9p male/9p male		RJ10
HCS302/410/610	2	-----	1
	3	-----	2
	9	-----	3
	5	-----	4

Kabel op voorraad.	X7		RJ10
HCS2200	8	-----	1
	7	-----	2
	9	-----	3
	6	-----	4

Kabel op voorraad.	DB9 male		RJ10
HCS2410	3	-----	1
	2	-----	2
	9	-----	3
	5	-----	4
	4+6 doorverb.		
	7+8 doorverb.		



RJ10